

Примечание. Настоящее руководство является переводом, оригинальная версия представлена на английском языке.



Printer controls



ВЫПОЛНЕНИЕ ДОСТАВКИ

1. Перейдите к принтеру и нажмите кнопку RELEASE на принтере Epson *, затем вставьте пустую квитанцию в принтер и дождитесь, когда индикатор PAPER OUT погаснет. Нажмите на принтере кнопку FORWARD, чтобы захватить квитанцию (если квитанция захвачена правильно, индикатор RELEASE погаснет).
2. Перейдите к EMR4 и нажмите кнопку FINISH, чтобы сбросить с экрана объем предыдущей доставки. В поле регистрации (нижняя строка) на экране будут отображаться нули.
3. Чтобы начать доставку, нажмите кнопку START на EMR4. В левом верхнем углу экрана появится значок форсунки, указывая на готовность к отпуску топлива. Если используется несколько продуктов, выберите продукт с помощью клавиш со стрелками и нажмите ENTER.
4. Вставьте шланг для подачи в трубу заполнения резервуара клиента и выполните отпуск топлива. Примечание: если начать заполнение резервуара и остановить отпуск более чем на 3 минуты, доставка автоматически будет прервана и EMR4 распечатает квитанцию доставки с объемом, который был отпущен до момента остановки.
5. После заполнения резервуара вернитесь к EMR4 и нажмите кнопку FINISH. Квитанция будет распечатана автоматически. Во время печати квитанции на экране рядом со значком форсунки будет мигать значок принтера.
6. Нажмите кнопку RELEASE на принтере и извлеките квитанцию доставки.

ПЕЧАТЬ КОПИИ КВИТАНЦИИ

1. Перейдите к принтеру и нажмите кнопку RELEASE на принтере Epson *, затем вставьте пустую квитанцию в принтер и дождитесь, когда индикатор PAPER OUT погаснет. Нажмите на принтере кнопку FORWARD, чтобы захватить квитанцию (если квитанция захвачена правильно, индикатор RELEASE погаснет).

2. В поле регистрации на EMR4 будет отображаться объем, который только что был доставлен. Если он не отображается, нажмите кнопку FINISH еще раз. Когда доставленный объем будет отображаться в поле регистрации, нажмите и удерживайте кнопку FINISH в течение 3 секунд, после чего отпустите ее.
3. Когда принтер закончит печать, нажмите на принтере кнопку RELEASE и извлеките квитанцию.

НЕСКОЛЬКО ДОСТАВОК

1. Нажмите и удерживайте кнопку START, пока на экране EMR4 не появятся значок нескольких резервуаров и значок форсунки. Примечание: для нескольких доставок отключен 3-минутный таймаут.
2. Начните отпуск топлива в резервуар 1.
3. Нажмите кнопку START и начните отпуск топлива в резервуар 2. Продолжайте заполнять остальные резервуары, не забывая нажимать кнопку START перед заполнением каждого из них.
4. После заполнения последнего резервуара вернитесь к EMR4 и нажмите кнопку FINISH. Квитанция будет распечатана автоматически. Во время печати квитанции на экране будет мигать значок принтера.
5. Нажмите кнопку RELEASE на принтере и извлеките квитанцию доставки. Квитанция будет помечена как Summary Ticket, в которой Gross Volume — это общий объем отпущенного топлива во все резервуары.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕННАЯ ДОСТАВКА

1. Чтобы выполнить предварительно настроенную доставку, нажмите кнопку PRESET — в поле с описанием вместо LITRES появится надпись PRESET LITRES.
2. Нажмите кнопку NEXT — вместо PRESET LITRES появится CHANGE PRESET.
3. Нажмите кнопки Вверх (+) и Вниз (–) для отображения запрограммированных настроек или используйте кнопку NEXT, чтобы установить курсор под числом с предварительно установленным объемом, который необходимо изменить. Нажмите кнопки Вверх (+) или Вниз (–) для выбора другого числа. Повторяйте эту процедуру, пока в поле предварительной настройки не появится нужный объем. Нажмите кнопку ENTER, чтобы принять новый предварительно настроенный объем.

* См. руководство 577014-350 для принтеров, отличных от слип-принтера Epson.

4. Нажмите кнопку START на EMR4. В левом верхнем углу экрана появится значок форсунки, указывая на готовность к отпуску топлива.
5. Начните отпуск топлива. По мере того, как в поле предварительной настройки будет идти отсчет, число в поле регистрации будет увеличиваться. За несколько галлонов до достижения объема предварительной настройки система начнет автоматически замедляться, а затем остановится, когда заданный объем будет достигнут.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

1. Кнопка START нажата, но топливо не отпускается:
 - нажмите кнопку FINISH, чтобы сбросить дисплей (обнулить все значения), а затем нажмите START; или
 - если значок принтера мигает, извлеките предыдущую квитанцию из принтера и вставьте пустую.
2. Принтер не печатает:
 - убедитесь, что квитанция вставлена правильно и индикаторы PAPER OUT и RELEASE не светятся; или
 - убедитесь, что питание принтера включено: проверьте выключатель на боковой стороне принтера; или
 - убедитесь, что кабели подключены к принтеру.
3. Экран EMR4 пустой:
 - нажмите кнопку FINISH или MODE, чтобы вывести экран из режима сна.